

CASCO POWER LIGHT 500 VARIO

Die neue CASCO Feuerwehr-Einsatzleuchte mit **500 Lumen Leuchtkraft & Zone-1 Zulassung!**



KiLIAN Fire & Safety GmbH & Co.KG
 Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel
 Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502
 Fax: +49 (0)9922/802586
 Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de

Leuchtwinkel variabel einstellbar

- hochwertige kugelgelagerte Leuchtbreitenregulierung erfolgt mechanisch und nicht elektronisch.
- Weitwinkel für maximale Ausleuchtung.
- Spot für Signal bei Rauch/Nebel.



Leuchtkraft 4-stufig einstellbar

125, 250, 500 Lumen oder blinkend.

Hochwertiges, gefrästes Aluminium-Gehäuse mit doppeltem Explosionsschutz

- Extra dichtes Gehäuse.
- Elektronik zusätzlich selbstschützend versiegelt.



LIEFERUMFANG:

- CASCO Power Light 500 Vario
- Spezielle Lithium Polymer Akkus
 - Garantiert 2.000 Ladezyklen pro Akku.
 - Zwei Akkus (während des Einsatzes kann der andere Akku laden).
 - Spannung bleibt stets konstant hoch.
 - Unempfindlich bei Komplettentladung.
 - Überdurchschnittlich viele Ladezyklen.
- Praktische Aufbewahrungs-Box
- USB-Ladegerät mit Schnellladefunktion



| | |
|--|---|
| Lichtquelle: | Hochleistungs-Cree-LED |
| Material: | Aluminium |
| Zertifizierung: | Zone 1 II 2 G Ex ib IIC T4 II 2 D Ex ibD 21 T 135°C, IP67 |
| Einsatzbereich | zugelassen für Gas-Atmosphäre oder explosive Stäube |
| Größe: | Länge 13,4cm, Ø 3,4cm |
| Gewicht: | ca. 150g inkl. Akku |
| Akku: | Lithium Polymer Akku |
| Ladegerät: | - Aufladung in zwei Geschwindigkeiten möglich (0,5 und 1 Ampere) ; normal für maximale Anzahl Ladezyklen; schnell für kurzfristigen Einsatz - Mit USB- und Mikro-USB-Anschluss für diverse Lade-Optionen |
| Blinkfunktion: | ja |
| Leuchtwinkel: | einstellbar (Weitwinkel oder Spot) |
| Helligkeit: | einstellbar von 125 bis 500 Lumen |
| Betriebsdauer (abhängig von Helligkeit): | 4 - 10 Stunden |
| Leuchtweite | max. 141m |



Originalgröße



PF 1000 Extreme/R



PF 112 Extreme



PF 100 Rescue